MANUAL DE USUARIO

EM1015 - Adaptador USB2.0 a S-ATA / IDE

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1015 - Adaptador USB2.0 a S-ATA / IDE

Advertencias y puntos de atención

Abrir y/o manipular un producto puede causar serios problemas, por ello se recomienda que el producto sea reparado por técnicos de Eminent.

Contenidos

1.0 Condiciones de Garantía 2
2.0 Introducción 2
2.1 Funciones y Características 3
2.2 Contenido del embalaje 3
2.3 Puertos e indicación de los LED's 3
3.0 Proceso de Instalación 4
3.1 Conectando un disco duro 4
3.1.1 Conectando un disco duro IDE 3.5" (o CD/DVD-rom) 4
3.1.2 Conectando un disco duro IDE 2.5" 4
3.1.3 Conectando un disco duro S-ATA (o CD/DVD-rom) 4
3.2 Desconectar con seguridad un dispositivo 5
4.0 Preguntas más frecuentes 5
5.0 Servicio y Soporte 5

1.0 Condiciones de Garantía

Eminent ofrece una garantía de 5 años en todos sus productos, a menos que se indique de otra manera antes o durante el momento de la compra. Cuando compre un producto Eminent de segunda mano, el período de la garantía contará a partir del momento de la compra por el primer dueño del producto. La garantía se aplica a todos los productos Eminent y piezas conectadas y/o montados en el producto principal. Los adaptadores de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados o no conectados directamente con el producto no son cubiertos por la garantía Eminent. Los productos tampoco estarán cubiertos por la garantía cuando estén expuestos al uso incorrecto, influencias externas y/o cuando esté abierto o manipulado sin autorización por Eminent.

2.0 Introducción

¡Felicidades por la compra de este producto Eminent de alta calidad! Este producto ha superado todas las pruebas realizadas por los técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene cualquier problema con este producto, Eminent le da una garantía de cinco años. Mantenga por favor este manual y la factura de compra.

Registre este producto en www.eminent-online.com y recibirá las actualizaciones del producto

2.1 Funciones y Características

Este adaptador USB a IDE / SATA de Eminent permite conectar un disco duro, un reproductor de CD-rom, DVD-rom o grabadora a su ordenador de forma muy sencilla y rápida. Es una solución ideal si no quiere montar su dispositivo dentro del ordenador. Solamente tendrá que conectar, desconectar e intercambiar los dispositivos sin tener que apagar su ordenador.

2.2 Contenido del embalaje

En el embalaje de este producto se incluyen:

- EM1015, Adaptador USB 2.0 a S-ATA / IDE.
- Cable IDE.
- Cable S-ATA.
- Cable de alimentación S-ATA.
- Adaptador de Alimentación con cable.
- Cable Y-USB.
- Manual.

2.3 Puertos e indicación de los LED's

(1)	Conector IDE 2.5"
(2)	Conector IDE 3.5"
(3)	Conector SATA
(4)	Puerto USB Mini
(5)	Conector de Alimentación

Explicación de los diferentes LEDs:

Power	*Se iluminará cuando este en funcionamiento el EM1015.*
USB	*Se iluminará cuando el cable USB esté conectado.*

IDE	*Se iluminará cuando se conecte un disco duro IDE.*
SATA	*Se iluminará cuando se conecte un disco duro S-ATA.*

3.0 Proceso de Instalación

3.1 Conectando un disco duro

Le recomendamos realizar antes una copia de seguridad del disco duro que usted desea utilizar. Eminent no se hace responsable de las posibles pérdidas de datos o daños causados como resultado de la instalación o uso del dispositivo.

3.1.1 Conectando un disco duro IDE 3.5” (o CD/DVD-rom)

Si va a utilizar un disco duro IDE, asegúrese de que este configurado como ‘Maestro’. Consulte la etiqueta del disco duro para más información sobre este tipo de configuración.

1. Conecte el cable IDE que se incluye al conector IDE del EM1015.
2. Conecte el otro extreme del cable IDE al conector IDE del disco duro.
3. Conecte el cable de alimentación al disco duro.
4. Conecte el cable de alimentación del disco duro al adaptador de alimentación.
5. Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.
6. Conecte el cable USB al puerto USB disponible del ordenador.
7. Conecte el cable USB al conector USB Mini del EM1015.
8. Conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared.

¡Atención! Encontrará dos conectores IDE sobre el adaptador. Uno se utiliza para discos duros de 2.5”, que son los utilizados por los portátiles y el otro se utiliza para conectar discos duros de 3.5”, que son los utilizados en los ordenadores de sobremesa.

3.1.2 Conectando un disco duro IDE 2.5”

1. Connecte al conector IDE del EM1015 al conector IDE del disco duro.
2. Conecte el cable USB al puerto USB disponible del ordenador. (2x)
3. Conecte el cable USB al conector USB Mini del EM1015.

3.1.3 Conectando un disco duro S-ATA (o CD/DVD-rom)

1. Conecte el cable de alimentación al adaptador de alimentación.
2. Conecte el cable S-ATA que se incluye al conector S-ATA del EM1015.
3. Conecte el otro extremo del cable S-ATA al conector S-ATA del disco duro.
4. Conecte el cable de alimentación S-ATA al disco duro.
5. Conecte el cable de alimentación del disco duro al adaptador de alimentación.
6. Conecte el cable USB al puerto USB disponible del ordenador.

7. Conecte el cable USB al conector USB Mini del EM1015.
8. Conecte el adaptador de alimentación al enchufe de la pared.

3.2 Desconectar con seguridad un dispositivo

Siga los pasos que a continuación se indican para desconectar del EM1015 un dispositivo de forma correcta.

1. Haga doble clic en ‘Desconectar con seguridad el hardware’ en el icono situado en la barra de tareas, junto al reloj del sistema.
2. Seleccione el EM1015 (Dispositivo USB para almacenamiento masivo).
3. Haga click en ‘Detener’.
4. Haga click en ‘Aceptar’ para confirmar.
5. Desconecte el dispositivo del EM1015.

4.0 Preguntas más frecuentes

P: ¿Mi nuevo disco duro conectado al EM1015 no ha sido detectado?

R: Cuando utiliza un disco duro nuevo sin formato, puede ocurrir que Windows no detecte inmediatamente el disco. Le recomendamos que le de primero formato al disco duro.

P: Windows avisa que el dispositivo USB puede trabajar más rápido.

R: El EM1015 posee un puerto USB2.0. Para trasmisiones de datos a alta velocidad, le recomendamos conectar el EM1015 a un puerto USB 2.0 del ordenador.

5.0 Servicio y Soporte

Este manual de usuario ha sido elaborado cuidadosamente por técnicos expertos de Eminent. Si usted tiene problemas al instalar o al usar el producto, por favor entre en contacto con support@eminent-online.com (*English only*).

Declaración de Conformidad

Para asegurar su seguridad y conformidad del producto con las directivas y leyes creadas por la Comisión de la Comunidad Europea, puede obtener una copia del declaración de la conformidad referente a su producto enviando un e-mail a: info@eminent-online.com. Puedes enviar también una carta a:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG GELEEN
Holanda

Indicar claramente ‘Declaración de Conformidad' y el código de artículo del cual quisieras obtener una copia del declaración de la conformidad.

EMINENT

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group

EM1015 | 07-2007