EM7080 hdMEDIA RT Mediaspeler aanvulling

Inhoudsopgave

1.0 Samba server van de EM7080 3
1.1 Samba server activeren 3
1.2 Samba server gebruiken 3
2.0 Bittorrent module van de EM7080 4
2.1 Je router instellen voor het gebruik van de Bittorrent module 4
2.2 De Bittorrent module gebruiken 4
3.0 NZB module van de EM7080 5
3.1 Instellen van de NZBget module 5
3.2 De NZBget module gebruiken 5

1.0 Samba server van de EM7080

De EM7080 heeft de beschikking over een Samba server. Apparaten die het Samba protocol ondersteunen, kunnen met elkaar communiceren over het netwerk en zodoende kun je data van het ene apparaat naar het andere apparaat kopiëren. In de onderstaande tekst leggen we uit hoe de Samba server van de EM7080 gebruikt kan worden.

1.1 Samba server activeren

1. Zorg ervoor dat je een harde schijf in de mediaspeler hebt ingebouwd. Dit is noodzakelijk, omdat de Samba server een harde schijf vereist.
2. Zorg ervoor de mediaspeler is opgestart en dat je het menu van de mediaspeler op het scherm van je televisie of monitor ziet.
3. Navigeer met behulp van de afstandsbediening naar ‘Instellingen’ en druk op de ‘OK’ knop van de afstandsbediening.
4. Navigeer naar ‘Systeem’.
5. Selecteer ‘HDD formatteren’ en druk op de ‘OK’ knop. Volg de verdere instructies op het scherm.
6. Als de harde schijf eenmaal is geformatteerd, kun je de mediaspeler met behulp van de afstandbediening uitschakelen. Schakel de mediaspeler daarna weer in met behulp van de afstandsbediening.
7. Navigeer naar ‘Instellingen’ en druk op de ‘OK’ knop.
8. Navigeer naar ‘Systeem’.
9. Selecteer ‘Systeeminfo’ en druk op de ‘OK’ knop. Als het goed is staat achter ‘Sambaserver’ nu de melding ‘Actief’.
10. Je hebt nu de Samba server ingesteld.

1.2 Samba server gebruiken

Nu de samba server is ingesteld, kun je de mediaspeler vanaf je computer benaderen en zodoende data naar de schijf van de mediaspeler kopiëren en data vanaf de schijf van de mediaspeler naar je computer kopiëren. Je dient hiervoor te weten welk IP-adres mediaspeler van je router heeft ontvangen. Dit IP-adres kun je via het menu van de mediaspeler opvragen.

1. Zorg ervoor dat je computer is opgestart en open de Windows-verkenner..
2. Vul nu als volgt het IP-adres van de mediaspeler op de adresbalk in: \\IP-adres en druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord.
3. Als het goed is, zie je nu de naam ‘hdd1’.
4. Dubbelklik op deze naam. Je ziet nu verschillende mappen staan.
5. Als je bijvoorbeeld films wilt kopiëren vanaf je computer naar de harde schijf van de mediaspeler, dien je de film te kopiëren naar de map ‘movie’.
6. Zodra het kopiëren is voltooid, kan de mediaspeler het betreffende bestand afspelen op de televisie.

2.0 Bittorrent module van de EM7080

De EM7080 beschikt over een zogenaamde Bittorrent module. Met deze module is het mogelijk om allerhande mediabestanden naar de harde schijf van de EM7080 te downloaden. Volg de onderstaande stappen om de Bittorrent module in te stellen en te gebruiken.

2.1 Je router instellen voor het gebruik van de Bittorrent module

Als je een router gebruikt in je netwerk, dien je voordat je gebruik kunt maken van de Bittorrent module een poort te open in de firewall van je router. Omdat er veel verschillende types en merken routers zijn, leggen we je uit hoe je een poort in de firewall van de Eminent EM4551 draadloze N-router kunt openen. In hoofdlijnen gelden deze stappen ook voor andere routers.

1. Zorg voor je begint dat je weet welk IP-adres de mediaspeler van je router ontvangt.
2. Zorg ervoor dat je computer is opgestart en open de webbrowser van je computer.
3. Tik dan het volgende in de adresbalk in: http://192.168.8.1
4. Vul bij de gebruikersnaam in: admin
5. Vul bij het wachtwoord in: admin
6. Log in op de router.
7. Klik op ‘Setup Tool’.
8. Klik op ‘Advanced Setup’
9. Klik op ‘NAT/Routing’.
10. Klik op ‘Port Forwarding’
11. Zorg ervoor dat ‘Rule Type’ op ‘User Defined’ staat.
12. Vul bij ‘Rule Name’ ‘Bittorrent’ in.
13. Vul bij ‘LAN IP Address’ het IP-adres van de mediaspeler in.
14. Selecteer bij ‘Protocol’ ‘TCP’.
15. Vul bij ‘External Port’ ‘6881~6881’ in.
16. Vul bij ‘Internal Port’ ‘6881~6881’ in.
17. Klik op ‘Add’. Als het goed is wordt deze nieuwe ‘rule’ in het onderste gedeelte van het scherm ingevuld.
18. Zorg ervoor dat er een vinkje bij de naam van de regel staat en klik op ‘Run’ om deze ‘rule’ te activeren. Je router is nu geconfigureerd voor de Bittorrent module.

2.2 De Bittorrent module gebruiken

1. Vul op de adresbalk van je webbrowser het IP-adres van de mediaspeler in. Als voorbeeld: http://IP-adres en druk op de ‘Enter’ toets van je toetsenbord.
2. Je komt automatisch in de Bittorrent module uit.
3. Wacht totdat het scherm is ingeladen.
4. Klik op ‘Bittorrent download’
5. Klik op ‘+ Add new torrent’.

6. Klik op ‘Bladeren’ en blader naar het torrent bestand dat je wilt uploaden naar de mediaspeler.
7. Dubbelklik het torrent bestand. Klik daarna op ‘Yes’.
8. In het menu van de torrentmodule zie je de naam van de torrent staan.
9. Zet een vinkje voor deze torrent en klik op ‘Start’ om het downloaden te starten.

Tip: De gedownloade bestanden zijn terug te vinden via: \\IP-adres (zie ‘Samba server’)

1. *In de map ‘BT’ staat het bestand dat je hebt gedownload.*
2. *Staat er een tr~ melding bij de naam van het bestand, dan betekent het dat dit bestand nog niet volledig is gedownload.*

3.0 NZB module van de EM7080

De EM7080 heeft een ingebouwde nieuwsgroepen module, de NZBget module genaamd. Met deze module is het mogelijk om allerhande media via het internet op de EM7080 te downloaden. De EM7080 zorgt er zelf voor dat de bestanden worden gerepareerd en worden uitgepakt. Op het moment dat deze procedures zijn voltooid, kun je de media via je televisie afspelen.

In de onderstaande tekst leggen we uit hoe je deze NZBget module kunt instellen.

3.1 Instellen van de NZBget module

1. Zorg ervoor dat je weet welk IP-adres de EM7080 van je router krijgt toegewezen. Dit IP-adres kunt je opzoeken in het menu van de mediaspeler.
2. Als je weet welk IP-adres wordt gebruikt, kun je de webbrowser van je computer openen.
3. Vul in de adresbalk van je webbrowser het IP-adres van de mediaspeler in gevolgd door :8080, voorbeeld: http://IPadres:8080
4. Klik op ‘config’ aan de linkerkant van het menu.
5. Klik op ‘News-Servers’ aan de linkerkant van het menu.
6. Vul bij ‘Server1.Host’ de naam van je nieuwsserver in. (Bijvoorbeeld: news.provider.com).
7. Vul bij ‘Server1.Username’ de gebruikersnaam in van je nieuwsserver indien vereist.
8. Vul bij ‘Server1.Password’ het wachtwoord in van je nieuwsserver indien vereist.
9. Klik onderaan de pagina op ‘Save changes’ om deze instellingen op te slaan.
10. Zet nu met behulp van de afstandsbediening de mediaspeler uit. Zet daarna de mediaspeler weer aan met behulp van de afstandsbediening.
11. De NZBget module is nu ingesteld en klaar voor gebruik.

3.2 De NZBget module gebruiken

In de onderstaande tekst leggen we uit hoe de NZBget module gebruikt kan worden zodat de mediaspeler zelf je mediabestanden gaat downloaden.

1. Via http://IPadres:8080 kom je weer op de hoofdpagina van de NZBget module uit.
2. Om een NZB bestand te uploaden naar de mediaspeler, klik je op ‘Bladeren’.
3. Blader nu naar het NZB bestand dat je wilt uploaden. Dubbelklik op dit bestand.
4. Klik daarna op de ‘Upload File’ knop. Als het bestand goed is overgebracht naar de mediaspeler zie je onder ‘Upload Status’ de melding ‘File upload OK’ staan.
5. De mediaspeler zal automatisch beginnen met het downloaden. Het kan tot een minuut duren voordat je de download in het menu aan de rechterkant van het scherm ziet staan, druk desnoods op de ‘refresh’ knop onder het kopje ‘ Server control’.
6. Indien er genoeg reparatiebestanden aanwezig zijn, zal de mediaspeler de bestanden automatisch repareren indien noodzakelijk. De bestanden worden nadien automatisch uitgepakt waarna de mediaspeler de bestanden kan afspelen.

Tip: De bestanden zijn terug te vinden via: \\IP-adres (zie ‘Samba server’)
In de map Download\NZBget\dst’ staat het bestand dat je hebt gedownload.

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Eminent is a member of the Intronics Group