



**EM7285 firmware update**

**[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)**

**Firmware Installatie.**

Voor Nederlandse gebruikers: Ga naar pagina 3.

**Firmware Installation.**

For English users: Go to page 5.

# EM7285 Firmware update

## Inhoudsopgave

1.0 Introductie .....	3
2.0 Firmware installeren .....	3
3.0 Opmerking.....	3
4.0 Release notes: .....	4
5.0 Overige informatie: .....	4

## 1.0 Introductie

Deze installatie handleiding zal je helpen de firmware van de EM7285 te installeren. Volg de aangegeven stappen nauwgezet om de firmware correct te installeren.

## 2.0 Firmware installeren

1. Download de firmware en sla de firmware op.
2. Pak het gedownloade bestand uit. Het uitgepakte firmware bestand heet 'Install.img'.
3. Plaats het 'Install.img' firmware bestand op een USB stick (In de root). Gebruik bij voorkeur een pas geformatteerde USB stick, er mogen geen andere bestanden op de USB stick aanwezig zijn!
4. Zorg ervoor dat de mediaspeler is uitgeschakeld.
5. Plaats de USB stick in een USB poort van de mediaspeler.
6. Druk nu het 'Restore' gaatje in op de achterkant van de mediaspeler.
7. Schakel de mediaspeler in terwijl het 'Restore' gaatje nog steeds wordt ingedrukt.
8. Op het display van de mediaspeler verschijnt de tekst 'Update'. Je kunt nu stoppen met het indrukken van het 'Restore' gaatje.
9. Na een tijdje zal er een upgrade scherm op de televisie verschijnen.
10. De mediaspeler zal de installatieprocedure zelf doorlopen. Onderbreek deze procedure niet!

## 3.0 Opmerking

1. Sommige oudere HDMI 1.1/1.2 televisies laten het upgradescherm wellicht niet zien. In dat geval dien je te wachten totdat de mediaspeler zichzelf opnieuw opstart. De installatie van de firmware duurt ongeveer vijf minuten.
2. Het is mogelijk dat oudere en/of kleinere USB geheugensticks niet worden herkend. Wordt je geheugenstick niet herkend, zet dan de mediaspeler uit en probeer de update opnieuw uit te voeren met een andere USB stick.

## 4.0 Release notes:

### Versie 1.1.7 (07-12-2011)

- Via 'Bestand' is nu ook 'Sorteer op naam' en 'Sorteer op datum' als optie beschikbaar
- Verbeterde ondersteuning voor M2TS bestandsformaat
- Verbeterde ondersteuning voor TrueHD en DTS-HD via HDMI RAW uitgang
- Di.fm app toegevoegd. (Internet Radio)
- Soma.fm app toegevoegd. (Internet Radio)
- Sky.fm app toegevoegd. (Internet Radio)
- Vertalingen (NL/UK) bijgewerkt
- NZBget / Transmission startup procedure bijgewerkt.
- Transmission Torrent client upgrade naar v2.22

*\* Let op: De beschikbaarheid van online services kan variëren en is niet gegarandeerd!*

## 5.0 Overige informatie:

- Bezoek ook ons Open Source forum om je ervaringen met andere gebruikers te delen. Het Eminent Open Source forum kun je vinden door het volgende in de adresbalk van je browser in te tikken: '<http://opensource.eminent-online.com>'
- Bezoek de Eminent website voor de veelgestelde vragen. De veelgestelde vragen kun je vinden door in de adresbalk van je browser in te tikken: '<http://www.eminent-online.com>'. Selecteer de EM7285, bij 'Ondersteuning' kun je de 'Veelgestelde vragen' vinden.

# EM7285 firmware update

## Table of contents

1.0 Introduction .....	5
2.0 Installing the firmware.....	5
3.0 Remark.....	5
4.0 Release notes: .....	6
5.0 Other information.....	6

## 1.0 Introduction

This installation manual guides you to the installation process of the EM7285 firmware. Use the following steps to correctly install the firmware.

## 2.0 Installing the firmware

1. Download the firmware and save the firmware.
2. Unpack the downloaded file. The unpacked file is named 'Install.img'.
3. Copy the 'Install.img' file to the root of a USB memory stick. Preferably make use of a freshly formatted USB memory stick. No other files may be present on the USB memory stick!
4. Make sure the media player is turned off.
5. Place the USB memory stick in a USB port of the media player.
6. Press down the 'Restore' hole at the back of the media player.
7. Turn on the media player while the 'Restore' hole is still pressed down.
8. The notification 'Update' appears on the display of the media player. Stop pressing down the 'Restore' hole.
9. An upgrade screen will appear on your television.
10. The media player will install the new firmware automatically. Do not interrupt this procedure!

## 3.0 Remark

1. Some older HDMI 1.1/1.2 televisions may not show the progress bar. In that case, you need to wait until the media player restarts. The firmware installation process will take about 5 minutes.
2. It is possible some older/smaller USB memory sticks will not be recognized. If so, turn off the media player en retry the update using another USB memory stick.

## 4.0 Release notes:

### Version 1.1.7 (07-12-2011)

- Manager menu option now has 'Sort by name' and 'Sort by date' as sorting options
- Improved support for M2TS file format
- Improved support for True-HD and DTS-HD audio using HDMI raw output
- Added Di.fm app. (Internet Radio)
- Added Soma.fm app. (Internet Radio)
- Added Sky.fm app. (Internet Radio)
- Improved NL/UK translations
- NZBget / Transmission startup order improved
- Transmission Torrent client upgraded to v2.22

*Note: The availability of online services can vary and therefore can not be guaranteed!*

## 5.0 Other information

- Visit our Open Source forum to exchange your experiences with other Eminent users. The Eminent Open Source forum can be typing the following in the address bar of your browser: '<http://opensource.eminent-online.com>'
- Also visit our website for Frequently Asked Questions. Go to '[www.eminent-online.com](http://www.eminent-online.com)' en search for your product. At 'Support', you will find the Frequently asked questions



[WWW.EMINENT-ONLINE.COM](http://WWW.EMINENT-ONLINE.COM)

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronics Group